


# GV2500A

## Prenosné elektrocentrály

### Spoľahlivé napájanie v troch výkonových triedach

Generátory radu GV sú hospodárne synchrónne generátory, ktoré priebežne poskytujú spoľahlivé napájanie aj pri nepretržitej prevádzke. Rad GV zahŕňa modely v troch rôznych výkonových triedach, ako aj vyhotovenia na striedavý a trojfázový prúd. Okrem nasadenia na stavenisku sa prenosné generátory rovnako ponúkajú na priemyselné, remeselné a poľnohospodárske použitia.

MAT: 5000009345

## Najdôležitejšie informácie

- Robustný ochranný rám
- Veľká nádrž s dlhou dobou chodu
- Kompaktné rozmery
- Štvortaktný motor Honda
- Uzemnenie nie je nutné

## Technické údaje

### Elektrické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Trvalý výkon agregátu 1~ (COP) | 2,1 kW |
| Maximálny výkon agregátu (MAX) | 2,1 kW |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Dĺžka | 623,0 mm |
| Šírka | 409,0 mm |
| Výška | 500,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 46,0 kg |

### Elektrický generátor

| | |
|---|---|
| Typ generátora | NSM K80 C |
| Výstupný el. prúd 1~ | 10,0 A |
| Výstupné napätie | 230,0 V |
| Výstupná frekvencia | 50,0 Hz |
| Účinník 1~ | 0,9 cos φ |
| Menovité otáčky | 3.000,0 1/min |
| Počet fáz | 1,0 ~ |
| Typ siete | Ochranné elektrické oddelenie |

### Environmentálne parametre

| | |
|---|---|
| Druh krytia | IP23M |
| Akustický výkon LWA, zaručený | 96,0 dB(A) |

### Elektrika

| | |
|---|---|
| Hlavná poistka | 12,0 A |
| Dostupné napätia 1~ | 230,0 V |
| Typ zásuvky | 2 x CEE7/3 (typ F) 230V 16A 1~ |
| Počet zásuviek | 2,0 |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostupné motory

### Honda GX160H2-VPM6

| | |
|---|---|
| Chladenie | Vzduchové chladenie |
| Typ motora | Zážihový motor |
| Spaľovací proces | Štvortaktový |
| Valce | 1 |
| Zdvihový objem | 163 cm³ |
| Typ paliva | Motorový benzín |
| Spotreba paliva | 0,90 l/h |
| Objem nádrže | 11,00 l |
| Menovitý výkon | 2,50 kW |
| Menovité otáčky | 3.000 PL |
| Norma (menovitý výkon) | SAE J1349 |
| Typ štartéra | Reverzný štartér |
| Výrobca motora | Honda |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com