



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE-M/S 225A

### Sabit frekans dönüştürücüler

#### Sürekli kullanımda güvenlik ve performans

Aralıksız kullanım söz konusu olduğunda, bu elektronik frekans konvertörleri güvenilir performans sunarlar. Çok sağlam olup bakım gerektirmezler. Konvertörün sağlamlığı, yüksek kalitedeki bileşenleri ve çarpmaya, darbeye ve suya karşı üstün koruma sağlayan gövdesi sayesinde.

### Öne çıkanlar

- Hiç bakım gerektirmez
- Emniyetli koruma

### Teknik bilgiler

#### ■ elektriksel güç bilgileri

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nominal akım    | 28,90 A         |
| Nominal gerilim | 400,0 - 415,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Çıkış akımı     | 225,0 A         |
| Çıkış gerilimi  | 42,0 V          |
| Faz             | 3,0 ~           |
| Çıkış fazı      | 3,0 ~           |

#### ■ mekanik bilgiler

|         |          |
|---------|----------|
| Uzunluk | 600,0 mm |
|---------|----------|

Genişlik 600,0 mm

Yükseklik 700,0 mm

Ağırlık 150,00 kg

#### ■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı I / Koruyucu topraklama

Koruma sınıfı IP54

#### ■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri evet

Çalışırlık göstergesi Evet

Frekans ayarı Evet