

# FUE-M/S 85A 2CEE-32A

## Переносные преобразователи частоты

### Легкий, прочный и высокопроизводительный

Преобразователи частоты серии FUE отличаются легкостью и компактностью исполнения. Они очень удобны в использовании благодаря своей алюминиевой конструкции. С помощью высокопроизводительной электроники и активной системы охлаждения данные устройства достигают максимальной производительности даже при постоянной эксплуатации. Особенно практична система управления нагрузкой и напряжением для выравнивания колеблющегося входного напряжения и компенсации при использовании удлинительных проводов неправильных размеров или прибора-потребителя с большим различием в снижении нагрузки.

## Преимущества

- Интеллигентная система управления нагрузкой и напряжением

## Технические характеристики

### электрические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 13,70 A |
| Номинальное напряжение | 400,0 - 415,0 В |
| Номинальная частота | 50,0 - 60,0 Гц |
| Выходной ток | 85,0 A |
| Выходное напряжение | 42,0 В |
| Фазы | 3,0 ~ |
| Выходные фазы | 3,0 ~ |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина | 500,0 мм |
| Ширина | 500,0 мм |
| Высота | 550,0 мм |
| Вес | 42,00 кг |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Класс защиты | I / защитное заземление |
| Степень защиты | IP44 |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Выключатель вкл./выкл. | Да |
| Индикатор рабочего состояния | Да |
| Регулировка частоты | Да |
| Длинный кабель | 2,5 м |
| Тип разъема | Штекер CEE, 5P 16 A 400 В 6H |
| Тип розетки | CEE 3P 32 A 4H 50 В 100-200 Гц |
| Количество розеток | 2,0 |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com