

# FUE-M/S 85A 4CEE-32A

## Convertidores de frecuencia portátiles

### Ligero, robusto y de alto rendimiento

Los convertidores de frecuencia de la serie FUE destacan por su disaeño ligero y compacto. Gracias al diseño en aluminio son muy sencillos de manejar. Estos equipos proporcionan un alto rendimiento en régimen continuo gracias a una electrónica de alta calidad y a su sistema de refrigeración activo. La gestión inteligente de la tensión y de la carga es especialmente práctica para compensar la fluctuación de la tensión de entrada, prolongaciones de dimensiones erróneas o consumos con una absorción de carga muy variada.

## Aspectos destacados

- Gestión inteligente de la carga y de la tensión

## Ficha técnica

### Datos de rendimiento del sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Corriente nominal | 13,70 A |
| Tensión nominal | 400,0 - 415,0 V |
| Frecuencia nominal | 50,0 - 60,0 hz |
| Corriente de salida | 85,0 A |
| Tensión de salida | 42,0 V |
| Fases | 3,0 ~ |
| Fases de salida | 3,0 ~ |

### Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Longitud | 500,0 mm |
| Anchura | 500,0 mm |
| Altura | 550,0 mm |
| Peso | 42,00 kg |

### Parámetros medio ambiente

| | |
|---|---|
| Índice de protección | I / Conexión a tierra |
| Clase de protección | IP44 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Interruptor marcha/parada | Sí |
| Cuadro indicador de funcionamiento | Sí |
| Ajuste de la frecuencia | Sí |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Tipo de toma | Enchufe CEE 5P 16A 400V 6H |
| Modelo de toma de corriente | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Número de tomacorrientes | 4,0 |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com