



FUE10/042/200

Conversores de frequência estacionários

Segurança e rendimento no uso contínuo

Estes conversores de frequência eletrônicos não se comprometem quando se trata de segurança e elevado rendimento no uso contínuo. Eles também são muito robustos e livres de manutenção. Isso é garantido pelos componentes de alta qualidade e pela proteção completa do compartimento contra batidas, pancadas e água.

Destaques

- Completamente livre de manutenção
- Fusível seguro

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	24,50 A
Tensão nominal	400,0 - 415,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Corrente de saída	145,0 A
Tensão de saída	42,0 V
Frequência de saída	0,0 - 200,0 Hz
Fases	3,0 ~
Fases de saída	3,0 ~

■ Mecânica Especificação

Comprimento	500,0 milíme
Largura	500,0 milíme

Altura 550,0 milíme

Peso 87,00 kg

■ Características ambientais

Categoria de proteção I/ligação à terra

Tipo de proteção IP54

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga sim

Indicador de operação sim

Ajuste de frequência sim

Comprimento do cabo 2,5 m

Tipo de ficha Plugue CEE 5P 32A 400V 6H