


# FUE10/042/200

## Conversores de frequência estacionários

### Segurança e rendimento no uso contínuo

Estes conversores de frequência eletrônicos não se comprometem quando se trata de segurança e elevado rendimento no uso conínuo. Eles também são muito robustos e livres de manutenção. Isso é garantido pelos componentes de alta qualidade e pela proteção completa do compartimento contra batidas, pancadas e água.

## Destaques

- Completamente livre de manutenção
- Fusível seguro

## Dados técnicos

### Dados de desempenho elétrico

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 24,50 A |
| Tensão nominal | 400,0 - 415,0 V |
| Frequência nominal | 50,0 - 60,0 Hz |
| Corrente de saída | 145,0 A |
| Tensão de saída | 42,0 V |
| Frequência de saída | 0,0 - 200,0 Hz |
| Fases | 3,0 ~ |
| Fases de saída | 3,0 ~ |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento | 500,0 mm |
| Largura | 500,0 mm |
| Altura | 550,0 mm |
| Peso | 87,00 kg |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Categoria de proteção | I/ligação à terra |
| Tipo de proteção | IP54 |

### Sistema elétrico

| | |
|---|---|
| Chave liga/desliga | sim |
| Indicador de operação | sim |
| Ajuste de frequência | sim |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Tipo de ficha | Plugue CEE 5P 32A 400V 6H |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com