



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE-M/S 225A

### Convertidores de frecuencia estacionarios

Seguridad y rendimiento en funcionamiento continuo

Estos convertidores de frecuencia electrónicos ofrecen siempre la máxima seguridad y rendimiento, incluso en funcionamiento continuo. Además, son muy robustos y no precisan mantenimiento. Para ello, se utilizan componentes de alta calidad, así como una protección completa de la carcasa contra golpes, impactos y el agua.

### Aspectos destacados

- Completamente libre de todo mantenimiento
- Protección segura

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	28,90 A
Tensión nominal	400,0 - 415,0 V
Frecuencia nominal	50,0 - 60,0 hz
Corriente de salida	225,0 A
Tensión de salida	42,0 V
Fases	3,0 ~
Fases de salida	3,0 ~

#### ■ Datos mecánicos

Longitud	600,0 mm
----------	----------

Anchura	600,0 mm
Altura	700,0 mm
Peso	150,00 kg

#### ■ Parámetros medio ambiente

Índice de protección	I / Conexión a tierra
Clase de protección	IP54

#### ■ Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	Sí
Cuadro indicador de funcionamiento	Sí
Ajuste de la frecuencia	Sí