



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS62-2/25

2-takt trilstampers uit de klassieke serie

Alleen van Wacker Neuson

Tweetaktstampers van Wacker Neuson zetten al lange tijd de norm in de bouwsector. Ze zijn robuust, en werden ontwikkeld voor maximale productiviteit, prestaties en levensduur. De tweetaktstamper biedt hoge verdichtingsprestaties en bedieningscomfort, die elke dag opnieuw overtuigt. Hij wordt aangedreven door een door Wacker Neuson zelf ontwikkelde WM80c-motor, die dankzij de katalysator ver onder alle grenswaarden voor de uitstoot van schadelijke stoffen blijft.

Hoogtepunten

- Efficiënt luchtfilter
- Ergonomische stuurbeugel
- Elke carburateur is individueel af te stellen
- Slechts één hendel om te starten, stationair lopen en stoppen
- Grote slag, hoge slagkracht
- 2-taktmotor

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	687,0 1/min
Grondcapaciteit	210,0 m ² /h
Voorloop	14,0 m/min
Slagkracht	17,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	662,0 mm
Lengte stampschoen	340,0 mm
Breedte	347,0 mm
Breedte stampschoen	250,0 mm
Hoogte	895,0 mm
Gewicht	56,00 KG
Bedrijfsgegewicht	57,0 KG

Slag op de stamperplaat	75,0 mm
-------------------------	---------

■ Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	9,6 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Elektrisch systeem

Bedieningselementen	Uit-knop
---------------------	----------

■ Vloeistoffen

Oliespecificaties	SAE 10W-40
Olievolume	0,700 L

Beschikbare motoren

Wacker Neuson WM80c

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Bedrijfsmodus motor	Tweetakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	80 cm ³
Brandstof	Olief/autobrandstofmengsel
Tankcapaciteit	3,00 L
Effectief vermogen	2,00 kW
Nominale motorsnelheid	4.400 PL
Norm (effectief vermogen)	ISO 3046-1
Werkvermogen	1,8 kW
Werksnelheid motor	4.400 PL
Norm (werkvermogen)	ISO 3046-1
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Wacker Neuson
Motortoewijzing	WM80c