

GV2500A

Мобильные генераторы

Три класса мощности для надежного электроснабжения

Генераторы серии GV – это эффективные синхронные генераторы, которые даже при постоянной эксплуатации обеспечивают надежное бесперебойное электроснабжение. В серию GV входят модели трех различных классов мощности, а также исполнения для выработки переменного и трехфазного тока. Кроме применения на стройплощадках, переносные генераторы в одинаковой степени подходят для использования в промышленности, сельском хозяйстве и для производственных целей.

MAT: 5000009345

Преимущества

- Прочная защитная рама
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы
- Компактные размеры
- Четырехтактный двигатель Honda
- Нет необходимости в заземлении

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Длительная нагрузка агрегата 1~ (COP)	2,1 кВт
Максимальная мощность агрегата (MAX)	2,1 кВт

механические данные

Длина	623,0 мм
Ширина	409,0 мм
Высота	500,0 мм
Рабочий вес	46,0 кг

Электрогенератор

Тип генератора	NSM K80 C
Выходной ток 1~	10,0 A
Выходное напряжение	230,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Коэффициент мощности 1~	0,9 cos φ
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Фазы	1,0 ~
Тип сети	Защитное отключение

Данные по экологии

Степень защиты	IP23M
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	96,0 дБА

Электрика

Главный предохранитель	12,0 A
Доступные напряжения 1~	230,0 В
Тип розетки	2 x CEE7/3 (тип F) 230 В 16 A 1~
Количество розеток	2,0

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

Honda GX160H2-VPM6

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	163 см3
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Расход топлива	0,90 Литер
Объем бака	11,00 л
Номинальная мощность	2,50 кВт
Номинальное число оборотов	3.000 PL
Норма (номинальная мощность)	SAE J1349
Стартер, тип	Реверсивный стартер
Производитель двигателя	Honda

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com