



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## CB250

### Skrzynka ładowająca

#### Powerbank na placu budowy

Nasz akumulator litowo-jonowy CB250 to powerbank dla placu budowy. Jako tymczasowe, elastyczne źródło prądu skrzynka ładująca zasila cały plac budowy, bez emitowania hałasu i spalin. Dzięki wysokiej mobilności akumulator można elastycznie przemieszczać i stosować w takich sytuacjach jak ładowanie maszyn akumulatorowych lub przechwytywanie obciążeń szczytowych.

### Opis produktu

- Dwa tryby pracy
- Różne gniazda
- Łatwy proces uruchamiania

### Dane techniczne

#### ■ wydajność elektryczna

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Prąd znamionowy          | 16,00 A   |
| Napięcie znamionowe      | 230,0 V   |
| Częstotliwość znamionowa | 50,0 Hz   |
| Moc znamionowa [P]       | 45,00 kW  |
| Moc znamionowa [S]       | 50,00 kVA |
| Prąd wyjściowy           | 32,0 A    |
| Fazy                     | 3,0 ~     |

#### ■ dane mechaniczne

|           |            |
|-----------|------------|
| Długość   | 1.480,0 mm |
| Szerokość | 820,0 mm   |
| Wysokość  | 1.105,0 mm |
| Ciężar    | 650,00 kg  |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Klasa ochrony   | II / izolacja ochronna |
| Stopień ochrony | IP54                   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury przechowywania | -20 - 60 ° C |
| Zakres temperatury roboczej       | -20 - 40 ° C |

#### ■ Układ elektryczny

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| System chłodzenia            | Luftkühlung                  |
| Wskaźnik poziomu naładowania | tak                          |
| Zintegrowany BMS             | tak                          |
| Prąd wyładowania, maks.      | 70,0 A                       |
| Prąd ładowania, maks.        | 16,0 A                       |
| Główny wyłącznik             | Tak                          |
| Wskaźniki                    | Wskaźnik poziomu naładowania |
| Typ wtyczki                  | Wtyczka CEE 5P 32A 400V 6H   |
| Gniazda typ                  | CEE 400V 16A 3~              |
| Liczba gniazd                | 3,0                          |
| Użytkowa energia             | 24.500,0 Wh                  |
| Substancja chemiczna ogniwa  | LMO                          |