

FUE-M/T 13A

Convertisseurs de fréquence mobiles

Léger, robuste et puissant

Les convertisseurs de fréquence de la série FUE se distinguent par leur structure légère et compacte. Leur construction en aluminium les rend très faciles à déplacer. Leurs composants électroniques de qualité supérieure et leur système de refroidissement actif permettent à ces appareils de fournir une puissance élevée, même en cas d'utilisation prolongée. Le système de gestion intelligent de la charge et de la tension est particulièrement pratique car il compense les variations de tension d'entrée fournie par le secteur, les rallonges aux mauvaises dimensions ou les consommateurs dont la consommation fluctue fortement.

Points forts

- Concept de gestion des charges et tensions

Caractéristiques techniques

Données de performance électriques

Courant nominal	13,00 A
Tension nominale	400,0 - 415,0 V
Fréquence nominale	50,0 - 60,0 Hz
Courant de sortie	13,0 A
Tension de sortie	250,0 V
Phases	3,0 ~
Phases de sortie	3,0 ~

Données mécaniques

Longueur	520,0 mm
Largeur	310,0 mm
Hauteur	450,0 mm
Poids	29,00 kg

Caractéristiques environnementales

Indice de protection	I / Mise à la terre
Type de protection	IP44

Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	Oui
Témoin de fonctionnement	oui
Réglage de la fréquence	oui
Longueur du câble	2,5 m
Type de fiche	Fiche CEE 5P 16A 400V 6H
Type de prise électrique	CEE 4P 16A 10H >50V 100-300Hz
Nombre de prises	4,0

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com