



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV5003A

Мобильные генераторы

Три класса мощности для надежного электроснабжения

Генераторы серии GV – это эффективные синхронные генераторы, которые даже при постоянной эксплуатации обеспечивают надежное бесперебойное электроснабжение. В серию GV входят модели трех различных классов мощности, а также исполнения для выработки переменного и трехфазного тока. Кроме применения на стройплощадках, переносные генераторы в одинаковой степени подходят для использования в промышленности, сельском хозяйстве и для производственных целей.

Преимущества

- Прочная защитная рама
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы
- Компактные размеры
- Четырехтактный двигатель Honda
- Нет необходимости в заземлении

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Длительная нагрузка агрегата 1~ (COP)	3,2 кВт
Длительная нагрузка агрегата 3~ (COP)	4,2 кВт
Максимальная мощность агрегата (MAX)	4,3 кВт

■ механические данные

Длина	729,0 мм
Ширина	500,0 мм
Высота	536,0 мм
Рабочий вес	80,0 кг

■ Электрогенератор

Тип генератора	NSM T100 SC
Выходной ток 1~	14,1 ампер
Выходное напряжение	400,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Коэффициент мощности 1~	0,9 cos φ

Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Коэффициент мощности 3~	0,8 cos φ
Фазы	3,0 ~
Тип сети	Защитное отключение
Выходной ток 3~	8,0 ампер

■ Данные по экологии

Степень защиты	IP23M
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	97,0 дБ (A)

■ Электрика

Главный предохранитель	10,0 ампер
Доступные напряжения 3~	400,0 В
Доступные напряжения 1~	230,0 В
Тип розетки	CEE 3P 32 A 6H 230 В 50 Гц
Количество розеток	3,0

Доступные двигатели

Honda GX270T2-VPX6

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	270 см3
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Расход топлива	1,60 Литер
Объем бака	11,00 л
Номинальная мощность	4,60 кВт
Номинальное число оборотов	3.000 PL
Норма (номинальная мощность)	SAE J1349
Стартер, тип	Реверсивный стартер
Производитель двигателя	Honda

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.