

GV5003A

Draagbare stroomaggregaten

Betrouwbare stroomvoorziening in drie vermogensklassen

De generatoren uit de GV-serie zijn efficiënte synchroongeneratoren, die ook bij continu gebruik een ononderbroken en betrouwbare stroomvoorziening bieden. De GV-serie bevat modellen in drie verschillende vermogensklassen alsmede wisselstroom- en draaistroomuitvoeringen. Naast het gebruik op bouwplaatsen zijn deze draagbare generatoren net zo geschikt voor industriële en commerciële toepassingen en voor de landbouw.

Hoogtepunten

- Robuust veiligheidsframe
- Grote tank met lange looptijd
- Compacte afmetingen
- Honda 4-takt-motor
- Geen aarding nodig

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Aggregaat continu vermogen 1~ (COP)	3,2 kW
Aggregaat continu vermogen 3~ (COP)	4,2 kW
Aggregaat maximumvermogen (MAX)	4,3 kW

mechanische informatie

Lengte	729,0 mm
Breedte	500,0 mm
Hoogte	536,0 mm
Bedrijfsgewicht	80,0 kg

E-generator

Generatortype	NSM T100 SC
Uitgangsstroom 1~	14,1 A
Uitgangsspanning	400,0 V
Uitgangsfrequentie	50,0 Hz
Efficiëntiefactor 1~	0,9 cos φ
Nominale snelheid	3.000,0 1/min
Efficiëntiefactor 3~	0,8 cos φ
Fase	3,0 ~
Aarding	Beschermde scheiding
Uitgangsstroom 3~	8,0 A

Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	IP23M
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	97,0 dB(A)

Elektrisch systeem

Snelheid hoofdstroomonderbreker	10,0 A
Beschikbare spanning 3~	400,0 V
Beschikbare spanning 1~	230,0 V
Type stopcontact	CEE 3P 16A 6h 230V 50Hz
Aantal stopcontacten	3,0

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Honda GX270T2-VPX6

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	270 cm^3
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	1,60 l/h
Tankcapaciteit	11,00 l
Effectief vermogen	4,60 kW
Nominale motorsnelheid	3.000 PL
Norm (effectief vermogen)	SAE J1349
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Honda

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com