



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU110rLem870

Zagęszczarki zdalnie sterowane

Silne zagęszczanie ze zdalnym sterowaniem

Solidne i kompaktowe we wzornictwie, zdalnie sterowane zagęszczarki oferują równie wysoką wydajność zagęszczania jak modele z dyszlem. Wygodne zdalne sterowanie z dwoma joystickami pozwala operatorowi pracować bez emisji wibracji, spalin i hałasu. Dzięki innowacyjnemu sterowaniu, które umożliwia jednocześnie poruszanie się do przodu i obracanie, zagęszczarką można sterować w sposób czasowo efektywny i precyzyjny, również na zakrętach i wokół przeszkód.

Opis produktu

- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Wytrzymały i długotrwały
- Zdalne sterowanie na podczerwień ze sprawdzonymi funkcjami bezpieczeństwa
- Bezstopniowe, precyzyjne sterowanie

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	110 kN
Wydajność powierzchniowa	1.462,0 m ² / g
Posuw do przodu	28,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	32,0 %
Wibracje (Hz)	60,0 Hz

■ dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	1.182,0 mm
Szerokość	870,0 mm
Szeroka płyty dolnej	870,0 mm

Wysokość 833,0 mm

Wysokość ramy ochronnej 822,0 mm

Grubość płyty dolnej 14,0 mm

Ciężar roboczy 793,0 kg

Wysokość 830,0 mm

■ Silnik spalinowy

Moc znamionowa 16,0 kW

Znamionowa prędkość obrotowa 2.700,0 1/min

■ Układ elektryczny

Maks. zasięg zdalnego sterowania 20,0 m

Dostępne silniki

Kohler KDW 1003E527A

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	3
Pojemność skokowa	1.028 cm3
Typ paliwa napędowego	Diesel EN 590
Zużycie paliwa	3,30 Litr /
Pojemność baku	11,20 ja
Moc znamionowa	160,00 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.700 PL
Moc robocza	12 kW
Prędkość obrotowa	2.700 PL
Norma (wydajność robocza)	ISO 3046-1
Typ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny
Producent silnika	Kohler

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.