

FUE-M/S 225A

Sabit frekans dönüştürücüler

Sürekli kullanımda güvenlik ve performans

Aralıksız kullanım söz konusu olduğunda, bu elektronik frekans konvertörleri güvenilir performans sunarlar. Çok sağlam olup bakım gerektirmezler. Konvertörün sağlamlığı, yüksek kalitedeki bileşenleri ve çarpmaya, darbeye ve suya karşı üstün koruma sağlayan gövdesi sayesindedir.

Öne çıkanlar

- Hiç bakım gerektirmez
- Emniyetli koruma

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	28,90 A
Nominal gerilim	400,0 - 415,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Çıkış akımı	225,0 A
Çıkış gerilimi	42,0 V
Faz	3,0 ~
Çıkış fazı	3,0 ~

mekanik bilgiler

Uzunluk	600,0 mm
Genişlik	600,0 mm
Yükseklik	700,0 mm
Ağırlık	150,00 kg

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP54

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Çalışırlık göstergesi	Evet
Frekans ayarı	Evet

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com