



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUE-M/S 225A

Stasjonær frekvensomformer

Sikkerhet og effekt ved kontinuerlig bruk

Disse elektroniske frekvensomformerne inngår ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet og høy ytelse i kontinuerlig drift. I tillegg er de meget robuste og vedlikeholdsfrie. Det sørger komponentene i høy kvalitet for, samt det komplett lukkede huset, som gir beskyttelse mot støt, slag og vann.

Høydepunkter

- Helt vedlikeholdsfri
- Sikker beskyttelse

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

| | |
|-------------------|-----------------|
| Nominell strøm | 28,90 A |
| Nominell spenning | 400,0 - 415,0 V |
| Merkefrekvens | 50,0 - 60,0 Hz |
| Utgangsstrøm | 225,0 A |
| Utgangsspenning | 42,0 V |
| Faser | 3,0 ~ |
| Utgangsfaser | 3,0 ~ |

■ mekanisk opplysninger

| | |
|--------|----------|
| Lengde | 600,0 mm |
|--------|----------|

| | |
|--------|-----------|
| Bredde | 600,0 mm |
| Høyde | 700,0 mm |
| Vekt | 150,00 KG |

■ Miljøinformasjon

| | |
|--------------------|------------------|
| Beskyttelsesklasse | I / vernejording |
| Kapslingsgrad | IP54 |

■ Elektrisk anlegg

| | |
|-------------------|----|
| Bryter på/av | Ja |
| Driftsindikator | Ja |
| Frekvensjustering | Ja |