



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE10/042/200

### Stationaire frequentieomvormers

#### Veiligheid en prestaties bij langdurig gebruik

Deze elektronische frequentieomvormers sluiten geen compromissen op het gebied van veiligheid en hoge prestaties bij langdurig gebruik. De apparaten zijn dan ook zeer robuust en onderhoudsvrij. De hoogwaardige componenten en de behuizing rondom als bescherming tegen schokken, stoten en water garanderen deze eigenschappen.

### Hoogtepunten

- Volledig onderhoudsvrij
- Beveiligde bescherming

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Nominale stroom     | 24,50 A         |
| Nominale spanning   | 400,0 - 415,0 V |
| Nominale frequentie | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Uitgangsstroom      | 145,0 A         |
| Uitgangsspanning    | 42,0 V          |
| Uitgangsfrequentie  | 0,0 - 200,0 Hz  |
| Fase                | 3,0 ~           |
| Uitgangsfasen       | 3,0 ~           |

#### ■ mechanische informatie

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 500,0 mm |
| Breedte | 500,0 mm |

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 550,0 mm |
| Gewicht | 87,00 KG |

#### ■ Omgevingskenmerken

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Beschermingsklasse | I / aarding |
| Beschermingsgraad  | IP54        |

#### ■ Elektrisch systeem

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit | Ja                         |
| Bedrijfsindicator                   | Ja                         |
| Aanpassingsfrequentie               | Ja                         |
| Lengte kabel                        | 2,5 M                      |
| Soort stekker                       | CEE-stekker 5P 32A 400V 6H |