



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUE-M/S 225A

Sabit frekans dönüştürücüler

Sürekli kullanımda güvenlik ve performans

Aralıksız kullanım söz konusu olduğunda, bu elektronik frekans konvertörleri güvenilir performans sunarlar. Çok sağlam olup bakım gerektirmezler. Konvertörün sağlamlığı, yüksek kalitedeki bileşenleri ve çarpmaya, darbeye ve suya karşı üstün koruma sağlayan gövdesi sayesinde.

Öne çıkanlar

- Hiç bakım gerektirmez
- Emniyetli koruma

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	28,90 A
Nominal gerilim	400,0 - 415,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Çıkış akımı	225,0 A
Çıkış gerilimi	42,0 V
Faz	3,0 ~
Çıkış fazı	3,0 ~

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	600,0 mm
---------	----------

Genişlik 600,0 mm

Yükseklik 700,0 mm

Ağırlık 150,00 kg

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı I / Koruyucu topraklama

Koruma sınıfı IP54

■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri evet

Çalışırlık göstergesi Evet

Frekans ayarı Evet