



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## CB250, 1 Phasen Input Charging Box

De powerbank voor de bouwplaats

De lithium-ion batterij-opslagunit CB250 is de powerbank voor de bouwplaats. Als tijdelijke, flexibele stroombron voorziet de Charging Box de hele bouwplaats van elektriciteit, zonder lawaai en uitlaatgassen. Dankzij de grote mobiliteit kunt u de batterij-opslagunit flexibel naar de desbetreffende plaats van gebruik vervoeren en het daar voor verschillende toepassingen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opladen van accu-aangedreven machines of aan het opvangen van belastingspieken.

### Hoogtepunten

- Twee gebruiksmethodes
- Verschillende stopcontacten
- Eenvoudig opstartproces

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Nominale stroom       | 16,00 A   |
| Nominale spanning     | 230,0 V   |
| Nominale frequentie   | 50,0 Hz   |
| Nominaal vermogen [P] | 45,00 kW  |
| Nominaal vermogen [S] | 50,00 kVA |
| Uitgangsstroom        | 32,0 A    |
| Fase                  | 3,0 ~     |

#### ■ mechanische informatie

|         |            |
|---------|------------|
| Lengte  | 1.480,0 mm |
| Breedte | 820,0 mm   |
| Hoogte  | 1.105,0 mm |
| Gewicht | 680,00 KG  |

#### ■ Omgevingskenmerken

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Beschermingsklasse | II / veiligheidsisolatie |
|--------------------|--------------------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Beschermingsgraad | IP54 |
|-------------------|------|

#### ■ Elektrisch systeem

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Koelsysteem             | Luftkühlung           |
| Indicator oplaadniveau  | Ja                    |
| Geïntegreerde BMS       | Ja                    |
| Stroomafvoerstroom max. | 70,0 A                |
| Laadstroom max.         | 16,0 A                |
| Hoofdschakelaar         | Ja                    |
| Weergavetoestellen      | Weergave laadtoestand |
| Soort stekker           | IEC 60320-C14         |
| Type stopcontact        | CEE 400V 16A 3~       |
| Aantal stopcontacten    | 3,0                   |
| Bruikbare energie       | 24.500,0 NS           |
| Celchemie               | LMO                   |