



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE-M/T 13A

### Taşınabilir frekans dönüştürücüler

Hafif, sağlam ve yüksek performans

FUE serisi frekans konvertörleri, hafif ve kompakt ölçülerdedir. Alüminyumdan kasası ile kullanılması çok rahattır. Yüksek kalitedeki elektronik bileşenleri ve aktif soğutma sistemi sayesinde aralıksız çalışmalarda dahi azami performans sağlarlar Akıllı yük ve voltaj yönetimi; dalgalı şebeke giriş voltajını ve yanlış boyutlandırılmış kablolar veya bağlı vibratörlerin farklı yük çekişinden kaynaklanabilecek sorunları telafi eder.

## Öne çıkanlar

- Akıllı yük ve gerilim yönetimi

## Teknik bilgiler

### ■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	13,00 A
Nominal gerilim	400,0 - 415,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Çıkış akımı	13,0 A
Çıkış gerilimi	250,0 V
Faz	3,0 ~
Çıkış fazı	3,0 ~

### ■ mekanik bilgiler

Uzunluk	520,0 mm
Genişlik	310,0 mm
Yükseklik	450,0 mm

Ağırlık 29,00 kg

### ■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP44

### ■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Çalışırlık göstergesi	Evet
Frekans ayarı	Evet
Kablo uzunluğu	2,5 m
Fiş türü	CEE fiş 5P 16A 400V 6H
Priz tipi	CEE 4P 16A 10H >50V 100-300Hz
Priz sayısı	4,0