



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GS3500Gi

便携式逆变发电机

静音、高效且您可以信赖的电源。

这些逆变发电机经过精心设计，能够稳定可靠地供电，非常适合笔记本电脑和智能手机等敏感电子设备。它们外形紧凑且重量轻，易于运输和转移，可灵活应用于各种环境。凭借逆变器技术，这些发电机提供始终如一的电能质量，同时燃油效率极高、运行时间更长且排放更少。此外，它们运行时非常安静，非常适合对噪音敏感的环境。

亮点

- 逆变器技术带来安全可靠供电
- 内置手柄和滚轮
- 紧凑型封闭设计
- 可靠的隆鑫发动机
- 更大油箱实现更长运行时间
- 降低转速

技术参数

■ 机械数据

长度	578,0 mm
宽度	440,0 mm
高度	510,0 mm
空车重量	45,0 千克

■ 发电机

绝缘等级	A
输出电流 1~	13,0 安培
输出频率	50,0 赫兹
功率因数 1~	1,0 功率因素
相位	1,0 ~
发电机规格	逆变器
输出电压 1~	230,0 伏
最大功率	3.300,0 瓦特
连续功率	3.000,0 瓦特

■ 内燃机

发动机类型	汽油发动机
油箱容量	10,0 升

■ 环境数据

防护等级	IP23
声功率 LWA, 保证值	88,0 分贝 (A)
声功率 LWA (标准)	2000/14/EG

■ 电气系统

可用电压 1~	230,0 伏
主开关	是
CE 性能等级	G2
插座类型	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ 燃料

燃油消耗 (额定负载)	1,8 L/hr
运行时间 (50 % 额定负载)	8,0 小时