



FUN20/1/042

Переносной преобразователь частоты

Легкий и компактный – идеально для небольших стройплощадок

Благодаря весу всего 8,9 кг преобразователь частоты FUN20 представляет собой по-настоящему легкую модель, за счет чего его легко транспортировать на стройплощадке. Высокочастотная технология не только экономит вес, но и обеспечивает надежную и стабильную мощность. Она уже продемонстрировала свою абсолютную надежность в других отраслях и теперь используется компанией Wacker Neuson для преобразователей частоты.

Преимущества

- Компактные габариты, низкий вес

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	7,80 ампер
Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Выходной ток	20,0 ампер
Выходное напряжение	42,0 В
Выходная частота	200,0 Гц
Фазы	1,0 ~
Выходные фазы	3,0 ~

■ механические данные

Длина	545,0 мм
Ширина	138,0 мм
Высота	241,0 мм

Вес	8,90 кг
-----	---------

■ Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP44

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Да
Регулировка частоты	Нет
Длинный кабель	1,5 м
Тип разъема	CEE 7/7 (тип штекера EF)
Тип розетки	CEE 3P 32 A 4N 50 В 100-200 Гц
Количество розеток	1,0