



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



CB250, 1 Phasen Input, 63A O Charging Box

De powerbank voor de bouwplaats

De lithium-ion batterij-opslagunit CB250 is de powerbank voor de bouwplaats. Als tijdelijke, flexibele stroombron voorziet de Charging Box de hele bouwplaats van elektriciteit, zonder lawaai en uitlaatgassen. Dankzij de grote mobiliteit kunt u de batterij-opslagunit flexibel naar de desbetreffende plaats van gebruik vervoeren en het daar voor verschillende toepassingen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opladen van accu-aangedreven machines of aan het opvangen van belastingspieken.

Hoogtepunten

- Twee gebruiksmethodes
- Verschillende stopcontacten
- Eenvoudig opstartproces

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	16,00 A
Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	45,00 kW
Nominaal vermogen [S]	50,00 kVA
Uitgangsstroom	32,0 A
Fase	3,0 ~

■ mechanische informatie

Lengte	1.480,0 mm
Breedte	820,0 mm
Hoogte	1.105,0 mm
Gewicht	680,00 KG

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	II / veiligheidsisolatie
--------------------	--------------------------

Beschermingsgraad	IP54
-------------------	------

■ Elektrisch systeem

Koelsysteem	Luftkühlung
Indicator oplaadniveau	Ja
Geïntegreerde BMS	Ja
Stroomafvoerstroom max.	70,0 A
Laadstroom max.	16,0 A
Hoofdschakelaar	Ja
Weergavetoestellen	Weergave laadtoestand
Soort stekker	IEC 60320-C14
Type stopcontact	CEE 400V 63A 3~
Aantal stopcontacten	4,0
Bruikbare energie	24.500,0 NS
Celchemie	LMO