



FUH20/1/042

Bærbar frekvensomformer

Let og kompakt - perfekt til små byggepladser

Med en vægt på kun 8,9 kg er frekvensomformeren FUH20 en sand letvægt, der således nemt kan transporteres på byggepladsen. Højfrekvensteknologien betyder ikke bare lavere vægt men også en pålidelig og stabil ydelse. Den har allerede vist sig at være absolut pålidelig i andre brancher og anvendes nu af Wacker Neuson til frekvensomformere.

Highlights

- Kompakte mål, lav vægt

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	7,80 A
Mærkespænding	230,0 V
Mærkefrekvens	50,0 Hz
Udgangsstrøm	20,0 A
Udgangsspænding	42,0 V
Udgangsfrekvens	200,0 Hz
Faser	1,0 ~
Udgangsfaser	3,0 ~

■ mekaniske angivelser

Længde	545,0 mm
Bredde	138,0 mm
Højde	241,0 mm

Vægt	8,90 kg
------	---------

■ Miljøparametre

Beskyttelsesklasse	• I / jordtilslutning
Kapslingsklasse	• IP44

■ Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt	• nej
Driftsindikator	• ja
Frekvensregulator	• Nej
Længde kabel	1,5 m
Stiktype	• CEE 7/7 (stik type EF)
Stikdåser type	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Antal stikdåser	1,0