



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH20/1/042

Taşınabilir frekans dönüştürücü

Hafif ve kompakt - Küçük ölçekli şantiyeler için ideal

FUH20 frekans konvertörü, sadece 8,9 kg ağırlığı sayesinde şantiyede rahatlıkla taşınabilir. Yüksek frekans teknolojisi, konvertörün ağırlığını azaltmakla kalmaz aynı zamanda güvenilir sabit güç üretir. Wacker Neuson frekans konvertörlerinde güvenilirliğini diğer sektörlerde de kanıtlayan yüksek frekans teknolojisi kullanılmaktadır.

Öne çıkanlar

- Kompakt ve hafif

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	7,80 A
Nominal gerilim	230,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Çıkış akımı	20,0 A
Çıkış gerilimi	42,0 V
Çıkış frekansı	200,0 Hz
Faz	1,0 ~
Çıkış fazı	3,0 ~

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	545,0 mm
Genişlik	138,0 mm
Yükseklik	241,0 mm

Ağırlık 8,90 kg

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	• I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	• IP44

■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	• Hayır
Çalışırlık göstergesi	• Evet
Frekans ayarı	• Hayır
Kablo uzunluğu	1,5 m
Fiş türü	• CEE 7/7 (fiş tipi EF)
Priz tipi	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Priz sayısı	1,0