



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH20/1/042

Hordozható frekvenciaátalakító

Könnyű és kompakt – tökéletes a kis méretű építkezésekre

A mindössze {8,9 kg} {196,2 font} súlyával a FUH20 frekvenciaváltó valódi pehelysúlyú bajnok, ezért könnyen szállítható az építkezésen. A nagyfrekvenciás technológia nemcsak súlyt takarít meg, hanem megbízható és stabil teljesítményt is nyújt. Más iparágakban már bizonyította abszolút megbízhatóságát, és a Wacker Neuson most frekvenciaátalakítókhoz használja.

Fő jellemzők

- Kompakt méret, kis tömeg

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	7,80 A
Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Kiinduló áram	20,0 A
Kimeneti feszültség	42,0 V
Kimenő frekvencia	200,0 Hz
Fázisok	1,0 ~
Kimeneti fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	545,0 mm
Külső keréknyomtáv	138,0 mm
Magasság	241,0 mm

Tömeg 8,90 kg

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	• I / Védőföldelés
Védettség fajtája	• IP44

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	• nem
Üzemi kijelző	• ja
Frekvenciaállítás	• Nem
Kábel hossza	1,5 m
Csatlakozótípus	• CEE 7/7 (EF csatlakozótípus)
Csatlakozó típusa	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Konnektorok száma	1,0