



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH35/2/42

Prenosné meniče frekvencie

Spoločný výkon pri nízkej hmotnosti

Rad FUH poskytuje kompaktné, ľahké meniče frekvencie na spracovanie betónu s extrémne spoľahlivým a stabilným výkonom aj v nepretržitej prevádzke. Vďaka vysokofrekvenčnej technológii sú výrazne ľahšie ako elektronické meniče a preto sa mimoriadne pohodlne prepravujú. Sú kompletne bezúdržbové a hodia sa na prevádzku ponorných a príložných vibrátorov.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	9,50 A
Menovité napätie	230,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Menovitý výkon [P]	2,20 kW
Výstupný prúd	35,0 A
Výstupné napätie	42,0 V
Výstupná frekvencia	200,0 Hz
Počet fáz	1,0 ~
Výstupné fázy	3,0 ~
Výstupný menovitý výkon [P – činný výkon]	2,0 kW

■ Mechanické údaje

Dĺžka	598,0 mm
-------	----------

Šírka	303,0 mm
Výška	362,0 mm
Hmotnosť	15,00 kg

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	• II / ochranná izolácia
Druh krytia	• IP54

■ Električka

Spínač ZAP/VYP	• Áno
Ukazovateľ prevádzkového stavu	• Áno
Prestavenie frekvencie	• Nie
Dĺžka kábla	2,2 m
Typ zástrčky	• CEE 7/17
Typ zásuvky	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Počet zásuviek	2,0