



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUE M/S 75A 6CEE-32A

Prenosné meniče frekvencie

Ľahký, robustný a výkonný

Meniče frekvencie série FUE sa vyznačujú ľahkou a kompaktnou konštrukciou. Vďaka hliníkovej konštrukcii sa s nimi veľmi dobre manipuluje. S ich vysoko kvalitnou elektronikou a aktívnym chladiacim systémom dávajú tieto zariadenia maximálny výkon aj v nepretržitej prevádzke. Mimoriadne praktický je inteligentný manažment zátáže a napätia na vyrovnávanie kolísavého sieťového vstupného napätia, nesprávne dimenzovaných predĺžení alebo spotrebičov s výrazne odlišným odberom zátáženia.

Najdôležitejšie informácie

- Inteligentný manažment zátáže a napätia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	13,00 A
Menovité napätie	400,0 - 415,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Výstupný prúd	75,0 A
Výstupné napätie	42,0 V
Výstupná frekvencia	0,0 - 200,0 Hz
Počet fáz	3,0 ~
Výstupné fázy	3,0 ~

■ Mechanické údaje

Dĺžka	520,0 mm
Šírka	310,0 mm
Výška	494,0 mm

Hmotnosť 29,50 KG

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP44
■ Elektriika	
Spínač ZAP/VYP	Áno
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Áno
Prestavenie frekvencie	Áno
Dĺžka kábla	2,5 M
Typ zástrčky	Zástrčka CEE 5P 16A 400V 6H
Typ zásuvky	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Počet zásuviek	6,0