

PTS4V

Samonasávací čerpadla na znečištěnou vodu série PT

Ideální pro mnoho možností použití

Samonasávací odstředivé čerpadlo PTS4 je vynikající volbou pro náročné odvodňovací úkoly. Robustní motor Vanguard s elektrickým startérem nabízí spolehlivý výkon. Toto čerpadlo se hodí jak do čisté, tak i kalné, špinavé, písčité nebo štěrkové vody. Díky oběžnému kolu z povrchově tvrzené tvárné litiny a mechanickým ucpávkám z karbon-keramiky v olejové lázni je čerpadlo extrémně odolné proti opotřebení a má dlouhou životnost s minimálními nároky na údržbu. Díky lehké konstrukci, centrálnímu závěsnému oku a integrované sadě kol se čerpadlo obzvláště snadno přepravuje a manipuluje s ním.

Hlavní přednosti

- Snadná přeprava
- Benzinový motor Vanguard
- Robustní a odolný

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	2.322,0 l/min
Požadovaný tlak max.	3,1 BAR
Průměr pevné látky max.	50,0 mm
Sací výška max.	7,6 m
Požadovaná výška max.	24,0 m

mechanické údaje

Délka	915,0 mm
Šířka	890,0 mm
Výška	890,0 mm
Provozní hmotnost	150,0 kg
Průměr sací / výtlačné trysky	100,0 mm

Spalovací motor

Objem nádrže	17,4 l
Typ startéru	E-Start
Napětí startéru	12,0 V
Proud studeného startu baterie CCA	230,0 A
Startovací proud baterie CA	32,0 A
Spouštěcí akumulátor	22 NF
Počet otáček 1	3.600,0 1/min
Spotřeba paliva při počtu otáček 1	5,4 l/h
Doba běhu při počtu otáček 1	3,2 hodin

Přeprava a skladování

Délka transportu	1.150,0 mm
Šířka transportu	750,0 mm
Výška transportu	1.800,0 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Briggs, 16 PS Vanguard

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	2
Zdvihový objem	479 cm³
Typ paliva	Benzín
Příprava směsi	Karburátor
Objem nádrže	17 l
Specifikace oleje	SAE 10W-30
Množství oleje max.	1,3 l
Výkon max.	11,9 kW
Počet otáček (výkon max.)	3,600 PL
Norma (výkon max.)	SAE J1995
Vzduchový filtr	Suchý vzduchový filtr
Typ startéru	E-Start

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com